





Der eingebaute Akku des Poda FenceAlarm kann mit der SolarCharger Solarzelle (Zusatz-ausstattung) aufgeladen werden. Der Alarm kann außerdem sowohl mit 12 V als auch mit 230 V betrieben werden.

PASST RUND UM DIE UHR AUF IHRE TIERE AUF

Poda FenceAlarm sendet eine Nachricht an Ihr Smartphone, wenn der Elektrozaun ausfällt. So können Sie schnell reagieren, damit Ihre Tiere nicht entkommen.

Einfach zu installieren

Der Alarm hat eine eingebaute SIM-Karte, so vermeiden Sie Kontakt mit Telekommunikationsunternehmen, Einrichtungsgebühren und lange Vertragslaufzeiten. Schließen Sie die Alarmbox an den Elektrozaun an und installieren Sie eine App auf Ihrem Smartphone - schon ist der Alarm einsatzbereit!

Zahlen Sie nur für das, was Sie brauchen

Auch ohne Abonnement gibt Ihnen Poda FenceAlarm einmal täglich eine Status-Mitteilung. Mit dem Abonnement „Alarm+“ erhalten Sie Zusatzfunktionen, wie den Verlauf der Elektrozaunleistung und der Alarmmeldungen an eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern,

sowie einen automatischen Alarm bei Spannungsabfall. Im Preis sind 12 Monate „Alarm+“ gratis inbegriffen.

Flexibel und sicher

Poda FenceAlarm funktioniert überall dort, wo es GSM-Abdeckung gibt. Der Alarm kann mit 12 V, 230 V und einem eingebauten, wiederaufladbaren Akku betrieben werden, der den Alarm für ca. zwei Monate betreiben kann.

Als Zubehör ist auch eine Solarzelle „SolarCharger“ (Artikelnummer 19514) erhältlich, die den eingebauten Akku auflädt.

Unabhängig von der Wahl des Abonnements erhalten Sie automatisch eine Nachricht auf Ihr Handy, wenn der Akku aufgeladen werden muss oder der Alarm keine Status-Mitteilungen mehr sendet.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

HxBxT: 14,5x9,2x5,5 cm, exkl. Stecker und Antenne.

Gewicht: 390 Gramm

IP-Klassifizierung

Kann im Freien montiert werden. Widersteht Staub und Wasser gemäß IP65.

Stromversorgung

230 V, 12 V oder eingebauter, wiederaufladbarer Akku.

230 V Netzteil mit Einspeisung sowie Einspeisungen mit Klemmen für z. B. externe 12 V Batterie (enthalten).

Eingebauter, wiederaufladbarer Akku: Li-Ion, Typ 18650, 3,7 V, 3.400 mAh. Die Betriebszeit beträgt 2 Monate ohne Aufladung.

Ladegerät mit Solarzelle (SolarCharger) ist als Zusatzausstattung erhältlich.

Anschluss an Elektrozaun

Die grüne Klemme wird an eine Erdungsverbindung angeschlossen. Kabel mit Klemme sowie Erdstab enthalten.

Die rote Klemme wird an den Elektrozaun angeschlossen. Kabel mit Klemme enthalten.

App und Systemvoraussetzungen

Installieren Sie die App My.Luda.Farm aus dem Appstore oder Google Play. Das Betriebssystem Ihres Smartphones muss Apple iOS 6 oder neuer / Android 5.1 oder neuer sein.

Sie können auch den Browser Ihres Computers verwenden. Gehen Sie zu <https://my.luda.farm> und folgen Sie den Anweisungen.

Funktionen mit und ohne Abonnement

	Gratis	Alarm+ Abonnement
Automatische Alarme	Nein	Ja
Anzahl der Empfänger	1	Unbegrenzt
Historie der Leistung des Zauns	Nein	Ja, 60 Tage
Status-Mitteilung	Einmal am Tag	Bei Spannungsänderungen
Warnung bei niedrigem Akkustand	Ja	Ja

Artikelnummern

Poda FenceAlarm

ArtikelNr. 19513

SolarCharger

ArtikelNr. 19514

Wenden Sie sich an Ihr Poda-Center, um die aktuellen Preise für die Produkte und das Alarm+ Abonnement zu erfahren