



De ingebouwde accu van Poda FenceAlarm kan met het zonnepaneel SolarCharger (accessoire) worden opgeladen. Autonoom gedurende het gehele jaar. Het alarm werkt bovendien op zowel 12V als 230V.

## 24 UUR BEWAKING VAN UW DIEREN

Poda FenceAlarm stuurt een bericht naar uw mobiele telefoon wanneer zich storingen op de elektrische omheining voordoen. Hierdoor kunt u snel reageren en eventuele problemen voorkomen.

### Gemakkelijk te installeren

Omdat het alarm een ingebouwde simkaart heeft, zijn telefoonabonnementen, lange abonnementsperiodes en aansluitkosten verleden tijd. Sluit het alarmkastje op de elektrische omheining aan, installeer een app op uw mobiele telefoon en uw alarm is klaar voor gebruik!

Betaal alleen voor wat u nodig heeft

Zelfs zonder abonnement stuurt Poda FenceAlarm u één keer per etmaal een statusupdate. Met het abonnement 'Alarm+' krijgt u voor een bescheiden bedrag automatisch een alarmmelding bij spanningsverlies en extra functies zoals een historisch overzicht van de prestaties van de elektrische afrastering en alarmmeldingen aan een onbeperkt aantal ontvangers. Bij de aanschaf is 12 maanden gratis 'Alarm+' inbegrepen.

### Flexibel en veilig

Poda FenceAlarm werkt overal waar mobiele dekking is. Het alarm werkt zowel op 12V, 230V als op een ingebouwde oplaadbare accu met een werkduur van 2 maanden. Voor het opladen van de ingebouwde accu is een zonnepaneel, de 'SolarCharger' (artikelnummer 19514), als accessoire verkrijgbaar. Ongeacht of u een abonnement neemt, u krijgt automatisch bericht op uw mobiele telefoon wanneer de accu moet worden opgeladen of wanneer het alarm geen statusupdates meer stuurt.

# Technische specificaties

## Afmetingen

HxBxD: 14,5x9,2x5,5 cm, excl. stekker en antenne.

Gewicht: 390 gram.

## IP-klasse

Kan buiten worden gemonteerd. Stofdicht en spatwaterdicht in overeenstemming met IP65.

## Stroomvoorziening

230V, 12V of ingebouwde oplaadbare accu.

230V-stroomvoorziening met bekabeling en leidingen met klemmen voor bijvoorbeeld externe 12V-accu worden meegeleverd.

Ingebouwde oplaadbare accu: Li-ion, type 18650, 3.7 V, 3,400 mAh. Werkduur is 2 maanden zonder opladen.

Oplader met zonnepaneel (SolarCharger) als accessoire verkrijgbaar.

## Aansluiten op elektrische omheining.

De groene terminal wordt op een aarding aangesloten. Kabel met klem en aardpen worden meegeleverd.

De rode terminal wordt op de elektrische afrastering aangesloten. Kabel met klem wordt meegeleverd.

## App en systeemeisen

De app My.Luda.Farm uit de Appstore of Google Play. Het besturingssysteem op uw smartphone dient Apple iOS 6 of nieuwer / Android 5.1 of nieuwer te zijn.

U kunt ook de browser op uw computer gebruiken. Ga naar <https://my.luda.farm> en volg de instructies.

## Functies met en zonder abonnement

	Gratis	Alarm+ abonnement
Automatische alarmmeldingen	Nee	Ja
Aantal ontvangers	1	Onbeperkt
Historiek van prestaties van de afrastering	Nee	Ja, 60 dagen
Statusupdate	1 keer per etmaal	Bij veranderingen in de spanning
Bericht bij dalende spanning	Ja	Ja

# Artikelnummers

Poda FenceAlarm

Artikelnr. 19513

SolarCharger

Artikelnr. 19514

Neem voor informatie over de huidige prijzen van producten en het Alarm+ abonnement contact op met uw dichtstbijzijnde Poda-partner.